

## MANDO AUTOCOPY EVOLUTIVO 301H-5HS

No necesita ningún tipo de máquina para poder duplicarlo. Copia a la vez código y frecuencia en el mismo paso. Realiza la copia de cada código en aproximadamente 3 segundos. Frecuencia de trabajo: 250MHz hasta 450MHz. Una frecuencia fija en 433.92 SAW y 3 diferentes. Compatible con el 95% de los modelos del mercado. Elegante, ligero y con grandes botones para su comodidad. Peso: 31.5 gramos. Tamaño: Largo 62.8mm \* ancho 33.5mm \* grosor 13.8mm

Permite almacenar hasta 4 frecuencias diferentes. Patentado y registrado, cumple con la normativa europea.

### Programación:

1. Para poner el mando en modo programación, habrá que pulsar el botón 1 y 2, mantener pulsado hasta que la luz se encienda y se apague 3 veces si queremos memorizar un mando de 433.92 o 2 veces si queremos memorizar un mando de otra frecuencia.
2. Apriete cualquier botón del 301 H-5HS, el led (luz de transmisión) se enciende y apaga muy rápido, no lo suelte.
3. Luego apriete el botón del mando original que quiere duplicar, transmitiendo hacia la parte izquierda del 301H5HS empezando a una distancia de unos 15 centímetros y acercándonos hasta que la luz del 301H se encienda y tras unos segundos, se apague. ( cuando lo oiga, se encenderá y tras unos segundos se apagará indicando que lo ha memorizado). Repetir los pasos para los otros botones si es necesario, pero, siempre habrá que decirle al 301H5HS si lo que queremos memorizar es de 433.92 u otra frecuencia, como indicamos en el primer párrafo.
4. Al terminar, para decirle al 301H5HS, que hemos terminado y que se ponga en modo de funcionamiento, deberá pulsar el botón 1 y 2 y dejar que encienda y apague una sola vez para pasar al modo emisión.

### Lado de izquierda

