

MANDO AUTOCOPY EVOLUTIVO 301H-5HE

Mando evolutivo autocopia para evolutivos de las marcas JCM, PUJOL, FORSA, DMIL, MASTER INGENIEROS, NUEVA CASTILLA, ELEMAT, ZIBOR, HYDOM, EMFA, CUBELLS, ALFA TORRES, ELECTRO PARKING, EP, NEO, ARF-2. Válido incluso si tienen código de instalador. No necesita ningún tipo de máquina duplicadora para generar los duplicados.

Programación:

Pasos a seguir para el duplicado:

1. Colocar el **jumper** en las dos patillas para activar el modo programación.
2. Pulsamos y mantenemos presionado el botón 1 del mando 301H-5HE. La luz del mando parpadeará una vez rápidamente y se apagará.
3. Sin soltar el botón 1 del 301H-5HE pulsar uno de los botones del mando original y poner muy cerca de la **zona de recibir (arriba a la derecha)**. La luz del 301H-5HE se encenderá una vez lentamente y se apagará.
4. Seguir los pasos dos y tres de nuevo pero pulsando el botón 2 del 301H-5HE en vez del botón 1. La luz del 301H-5HE parpadeará igual que en los pasos anteriores.
5. Pulsar el botón 3 o 4 y soltarlo. La luz del 301H-5HE parpadeará rápidamente y al cabo de unos diez segundos se quedará fija lo que significa que la programación ha tenido éxito. Si la luz parpadeara 3 veces lentamente y se apagara deberíamos volver a repetir los pasos desde el principio y en el caso de que volviera a ocurrir estaríamos intentando copiar un mando que no se puede duplicar.
6. Colocar el **jumper** de nuevo en una pata sólo para poner el 301H-5HE en modo emisión. No almacenar mandos de este modelo con el **jumper** puesto en las dos patas para evitar que se agote la pila.
7. No olvidar que será necesario dar de alta el nuevo mando en el receptor como si del original se tratase.